


Gebruikershandleiding

Hoe sluit ik de lamp aan op het stroompunt?



Draad strippen:

Strip het stroomdraad aan het einde van de lamp. Dit kunt u doen door middel van een hobbymesje of een striptang. Verwijder voorzichtig de rubberen buitenlaag tot de blauwe en bruine draden zichtbaar zijn. Strip nu ongeveer een centimeter van beide draden.



Aansluiten:


Sluit beide draden aan op het meegeleverde kroonsteentje. Sluit hierna ook beide draden van uw stroomnet aan op het kroonsteentje.



Bedienen:

De lamp is nu klaar voor gebruik. U kunt de lamp bedienen via uw lichtschaakelaar.

Fitting




Fitting bedienen:

Elke fitting is voorzien van een zwarte aan/uit schakelaar. Hiermee kunt u de fittingen individueel bedienen.

Gebruikershandleiding

Belangrijke informatie



Isolatie fitting:

Elke fitting is aan de binnenzijde voorzien van een kartonnen hulsul. Verwijder deze niet, deze dient als isolatie van de fitting.



Max vermogen lamp:

Zorg ervoor dat u nooit gebruik maakt van lampen met een wattage hoger dan 40 watt. De fittingen zijn hiervoor niet geschikt. Tip! Maak gebruik van led-lampen.



Plaatsing van de lamp:

Alle onze lampen zijn gemaakt om binnen opgehangen te worden. Hang de lamp dus niet buiten op. Ook mag de lamp niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer opgehangen worden. Dit kan leiden tot kortsluiting.

Vragen?



Heeft u vragen over de bediening van de lamp of komt u ergens niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

Info@touwlampshop.nl

www.touwlampshop.nl